

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТРИППЕР СИ-6М

Руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Автоматический многофункциональный стриппер СИ-6М (далее стриппер) товарного знака IEK предназначен для удаления силиконовой, тефлоновой и ПВХ-изоляции с концов жил проводов сечением от 0,5 до 6 мм², для резки проводов и для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников от 0,5 до 6 мм² с различной конструкцией хвостовика при электромонтажных работах.

1.2 Условия эксплуатации:

- номинальный диапазон температур от минус 25 до плюс 40 °С,
- относительная влажность воздуха 80 % при 20 °С.

2 Технические характеристики

2.1 Основные характеристики приведены в таблице 1.

2.2 Внешний вид стриппера представлен на рисунке 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Минимальное сечение зачищаемого провода, мм ²	0,5
Максимальное сечение зачищаемого провода, мм ²	6
Максимальная длина зачищаемого конца провода, мм	20
Габаритные размеры стриппера, мм	206×104×30
Срок службы, лет, не менее	5
Масса, кг	0,32

3 Комплектность

Комплект поставки

указан в таблице 2:

Таблица 2

Наименование	Количество
Автоматический стриппер СИ-6М	1 шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1 экз.




Рисунок 1

4 Требования безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПРОИЗВОДИТЬ РЕЗКУ ПРОВОДОВ
ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
С ПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

5 Руководство по эксплуатации

5.1 Извлечь стриппер из упаковки.

5.2 Отрезать необходимую длину провода. Для этого можно воспользоваться встроенным в стриппер резак (рисунок 2).

5.3 Расположить свободный конец жилы провода в стриппер, зажав его между губками (рисунок 3), и произвести удаление изоляции с провода, сжимая ручки стриппера (рисунок 4).

5.4 Для опрессовки наконечников правильно расположить наконечник в соответствующей матрице, чтобы каждый из контуров опрессовывал соответствующую часть провода (рисунок 5). Наконечник нужно завести с маркированной стороны матриц. Использовать цветовую или цифровую маркировку на матрицах для идентификации профиля обжима под выбранный размер наконечника.




Рисунок 2

5.5 Инструмент неремонтопригоден. При обнаружении неисправности утилизировать.

5.6 При длительных перерывах в использовании стриппера режущие кромки ножей необходимо смазать машинным маслом.

5.7 После выполнения всех работ очистить стриппер и уложить в упаковку.




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5

6 Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя

любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %.

6.3 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %.

7 Утилизация

При утилизации необходимо разделить детали стриппера по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёму и переработке вторсырья.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации стриппера – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения или эксплуатации.

8.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21.
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,
д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ

УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua



**СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

